Manual de Usuario termómetro digital por infrarrojos para la medición corporal.

Descripción del equipo paquete incluye:

El termómetro infrarrojo NT-1

Dos pilas alcalinas LR03

Manual de instrucciones

Bolsa para el almacenamiento del dispositivo

1- Retire la tapa del compartimiento de pilas como se muestra en la figura. 2- Inserte las pilas suministradas elaborado utilizando la posición de montaje (véase el simbolismo en el compartimento de la batería) en el compartimento de la batería. 3- Cierre el compartimento de la batería. - 4 Una vez Tras la notificación de las pilas agotadas en la pantalla LCD de los siguientes símbolos: es imprescindible que sustituya las pilas gastadas por otras nuevas. Por favor, sólo utilice pilas alcalinas (2 x) .

2- Explicación de los símbolos:

Cara alegre: temperatura corporal medida es inferior a 38 ° C, y es considerado como una demostración exitosa en la temperatura .
Cara triste: la temperatura corporal medida está por encima de 38 ° C.

Usted puede utilizar este no termómetro de contacto para medir la temperatura en la frente o un objeto (por ejemplo, un biberón). Para activar el termómetro pulse el 0/I. En la pantalla aparecerá: El dispositivo está ahora listo para medir. Ahora presione el botón de medición y manténgalo pulsado. Luego ajustar el sensor de infrarrojos del dispositivo a la frente. Esté atento a una distancia de 6 a 10 cm.

www.termomed.net

Los sensores de distancia si se mantiene la distancia de 6 a 10 cm da una medición fiable. Después de un pitido continuo y luces intermitentes (Para un auto-control es la luz intermitente para el diseño del dispositivo no es visible), se completa la medición. Ahora puede soltar el botón y leer el resultado de la medición.

La temperatura de un objeto de que el dispositivo pulsando el libro 0/I-Taste. El 0/I-Taste prensa es de aproximadamente 1 segundo. A continuación, pulse el botón MODE y luego cambiar al modo de medición de la temperatura de un objeto. En la pantalla aparecerá en la sucesión: El dispositivo está ahora listo para medir. Ahora presione el botón de medición y manténgalo pulsado. Luego ajustar el sensor de infrarrojos del dispositivo contra el objeto cuya temperatura se desea medir.

Esté atento a una distancia de 6 a 10 cm.

La recuperación de la memoria en el encendido-en el estado, puede utilizar el botón de recuperación de la memoria (MEM), en los últimos 10 valores de temperatura medida a recuperar.

En la pantalla LCD (superior derecha) y luego aparecerá el icono de la medida número valor de la memoria del espacio y el valor medido correspondiente. En memoria 0 es la temperatura medida anterior.

En la 9, se salvó el espacio más antiguo de medición. Una adición de medición se almacenan en el disco 0. Los valores en el recibo de la memoria "", entonces una posición a la parte trasera. El valor medido más antiguo se ha perdido. Borrar la memoria Para borrar la memoria, pulse el botón de recuperación de la memoria (MEM), conmutada en el estado del termómetro durante 3 segundos. Luego, todos los datos se borran de la memoria. Mensaje de error se muestra en la pantalla LCD "LO" o "Hola" es la temperatura del objeto a ser medido fuera del rango de medición. Mín: Baja? Hola muy bajo: Alto? Parece ser alta en la pantalla LCD "Err", entonces es la temperatura de funcionamiento para el termómetro fuera de la gama de 16 ° C a 35 ° C. - 8 - Por favor, tenga en cuenta que las temperaturas absolutamente enérgicamente fluctuante (ventanas abiertas, proyectos, plomo, etc) a los resultados inciertos, también. Las medidas exactas son posibles sólo con la condición de salas de control de la temperatura normal y para las personas que fueron al menos 10 minutos pasó en esta sala en reposo. Si usted ha impulsado el ejercicio o un baño de sauna (han), o similares, que se ha cobrado su cuerpo sobre el nivel normal, espere 30 minutos hasta que tome una medida. La distancia entre dos mediciones debe ser de al menos un minuto. Tenga en cuenta que la temperatura del cuerpo es sometido a bajo circunstancias normales, una pequeña fluctuación. Para fines de comparación, lo que es aconsejable si usted observa la temperatura de su cuerpo durante un período más largo para evaluar cualquier variación en las medidas de responsabilidad. Cambiar a cambio de grados Celsius a Fahrenheit, el termómetro de infrarrojos NT-1 tiene una forma de medir el indicador de temperatura de ° C a ° F y viceversa. ¿Quieres cambiar la unidad, a continuación, pulse en el estado de conmutación de la tecla MODE y el botón de recuperación de la memoria al mismo tiempo durante 3 segundos. Limpieza y desinfección de atención: Normal termómetro CUMPLIMIENTO "a través de contacto, la temperatura del objeto a medir. El NT-1 funciona con rayos infrarrojos y de base puede "ver" la temperatura. El "ojo" de la NT-1 es el sensor de infrarrojos. Si el sensor de

www.termomed.net

infrarrojos contaminados, el termómetro no puede proporcionar resultados correctos. Cuando la limpieza, recuerda, el sensor de infrarrojos es el "ojo" del termómetro, y también muy sensible. Se recomienda limpiar un hisopo de algodón) cayeron en un detergente suave sin alcohol (por ejemplo, una crema facial alcohólicas. El termómetro no es resistente al agua. No sumerja el termómetro en el líquido. Puede resultar dañado! Por favor, limpie el NT-1 sólo con un paño húmedo, que contiene uno de los siguientes desinfectantes apagado.

Especificaciones:

Rango de medición: Temperatura: 10 ° C a 50 ° C de temperatura de los objetos: 0 ° C a 100 ° C Precisión: Temperatura corporal: + / - 0,3 ° C de temperatura de los objetos: + / - 5% Tiempo de medición: de 2 a 3 segundos de pantalla: 4-dígitos pantalla de cristal líquido (LCD). Presets: 10 Tipo de pila: Indicador de batería 2 pcs LR03: El símbolo "" se muestra como agotamiento de la batería Apagado automático: Después de 1 minuto de almacenamiento: -10 ° C a 50 ° C. Temperatura de funcionamiento: 16 ° C a 35 ° C

www.termomed.net